

	IP-Tel S.A www.ip-tel.com.ar soportevob@ip-tel.com.ar	Correo de voz Voicemail
---	---	----------------------------

MANUAL DE CONFIGURACIÓN Y USO DEL CORREO DE VOZ

1.1 Acceso a la casilla de voz

1.1.1 Desde su propio teléfono SIP

Para acceder a su casilla de correo de voz, debe marcar el número 3333 desde el N° telefónico asignado.

De esta manera el sistema le va a solicitar su contraseña, que típicamente son los últimos 4 dígitos de su número de línea.

1.1.2 Desde cualquier línea

Alternativamente puede acceder a su casilla desde cualquier teléfono marcando:

- 5893334 si se encuentra en la ciudad de Córdoba
- 60093334 si se encuentra en la ciudad de Bs As
- 5583334 desde la ciudad de Rosario.

El sistema le va a solicitar su número de buzón y su contraseña.

El número de buzón es su número de línea sin código de área si se encuentra en Córdoba o Rosario y añadiendo el prefijo 11 a su número si se encuentra en Bs As.

1.2 Opciones de navegación

Las opciones de navegación dentro de su buzón son las siguientes:

- 1 Para mensajes nuevos
 - 3 Opciones Avanzadas
 - 1 Respuesta
 - 3 Encabezado del mensaje
 - 5 Dejar un mensaje
 - * Volver al menú principal
 - 5 Repetir el mensaje
 - 6 Ir al siguiente mensaje
 - 7 Borrar el mensaje
 - 8 Enviar el mensaje a otra casilla
 - 9 Guardar el mensaje
 - * Para volver al menú principal

En caso de dudas o inconvenientes, podrá contactarse con Soporte Técnico IP-TEL al

0800-268-0000 (opción 4) o a nuestra casilla soportevob@ip-tel.com.ar.

	<p>IP-Tel S.A www.ip-tel.com.ar soportevob@ip-tel.com.ar</p>	<p>Correo de voz Voicemail</p>
---	--	------------------------------------

- 2 Cambiar de carpeta
 - 0 Mensajes nuevos
 - 1 Mensajes viejos
 - 2 Mensajes laborales
 - 3 Mensajes familiares
 - 4 Mensajes de amistades
 - # Cancelar
- 3 Opciones Avanzadas
 - 5 Dejar un mensaje
 - * Volver al menú principal
- 0 Opciones de Buzón
 - 1 Grabar mensaje personal
 - 3 Grabar su nombre
 - 5 Cambiar su contraseña
 - * Volver al menú principal
- * Ayuda
- # Salir
- Después de grabar un mensaje
 - 1 Aceptarlo
 - 2 Escucharlo
 - 3 Volver a grabarlo

En caso de dudas o inconvenientes, podrá contactarse con Soporte Técnico IP-TEL al

0800-268-0000 (opción 4) o a nuestra casilla soportevob@ip-tel.com.ar.