

	<p>IP-Tel S.A</p> <p>www.ip-tel.com.ar</p> <p>soportevob@ip-tel.com.ar</p>	<p>Configuración IPHONE con soft SIPHON</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Configuración IPHONE con soft SIPHON

El siguiente instructivo es para la instalación de la aplicación Siphon en un Iphone que esta con Jailbreak para que se le puedan instalar ciertas aplicaciones como las de VoIP.

Instrucciones

Vamos a la aplicación "Cydia", luego a Search y allí efectuamos la búsqueda del programa "Siphon"; descargamos el programa y luego que se instale, seguimos los siguientes pasos:

Para configurar los parámetros de la línea vamos al icono "Ajustes / Settings" y buscamos debajo "Siphon"



Luego de ingresar nos sale la siguiente pantalla donde colocamos los datos de nuestro N° de línea "Username", "Password" y "Server": ser.ip-tel.com.ar



	<p align="center">IP-Tel S.A www.ip-tel.com.ar soportevob@ip-tel.com.ar</p>	<p align="center">Configuración IPHONE con soft SIPHON</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Después de configurar estos parámetros vamos a “Network Settings” y completamos los datos de “STUN Server”: stun.ip-tel.com.ar



Luego volvemos y vamos a “Phone Settings” y en “Codec” habilitamos solo el GSM.



	<p align="center">IP-Tel S.A</p> <p align="center">www.ip-tel.com.ar</p> <p align="center">soportevob@ip-tel.com.ar</p>	<p align="center">Configuración IPHONE con soft SIPHON</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Al terminar de configurar todo, ya esta lista la línea para ser utilizada En las aplicaciones se crea el siguiente icono que luego de configurar los parámetros de la línea utilizaremos para comunicarnos:



Se abre el teclado en donde marcamos el N° y luego SIP.



En caso de dudas o inconvenientes, podrá contactarse con Soporte Técnico IP-TEL al 0800-268-0000 (opción 4) o a nuestra casilla soportevob@ip-tel.com.ar.